

[illegible]

1. 高压开关柜必须具有五防装置, 防护性能不抵于IP3X, 预留负控装置安装位置。
2. 柜体上要求厂家制作名称牌, 如: 分、合、各种指示灯和各类表计, 为运行和维护提供方便。
3. 进线柜应装电磁闭锁, 变压器初设超温跳闸保护, 高压柜内应增设可靠接地桩。
4. 母线与开关及开关间均须有安全防护隔板。
5. 安装后所有金属外壳必须接地, 其接地电阻小于4欧。
6. 预留安装表计位置, 所有计量由供电局安装, 计量CT选用0.2S级。
7. 计量装置应按相关要求加装铅封, 采用独立封闭带防爆玻璃观察小室。
8. 进出线均为下进下出方式。
9. 所有电气设备元器件以一次图为准, 二次接线方式仅作参考。

重庆亚太电力勘察设计有限公司				重庆市江津区支坪镇人民政府綦河大桥及引道 工程路灯用电接入方案		施 工 设 计	
批 准	张昌军	设 计	王文梅	箱变配置接线图			
审 定	黄忠玉	CAD制图					
审 核	刘 峰	比 例					
校 核	黄小飞	日 期	2025.04	图 号	YT-202401B1-05		